

# WASHLET® 選定需知

## STEP1

### 電源

- 馬桶旁需具備110V三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。


三孔插座▶



| 機型     | F3<br>F1 | S2 D型 | C5   | C2       | SR短版 | SI   |
|--------|----------|-------|------|----------|------|------|
| 額定消費電力 | 842W     | 828W  | 380W | 374~379W | 384W | 378W |

## STEP2

### 確認馬桶與牆側間的距離



| 距離(A)<br>確保遙控器可設置 | 距離(B)<br>確保除臭濾網可取出清潔 |
|-------------------|----------------------|
| 345mm以上           | 330mm以上              |

備註：F3、F1、C5、SR短版，安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達260mm即可。

## STEP3

### 確認馬桶型式與適用機種

請依照 ①~④ 尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機種。(單位：mm)

| 外型   | 長型馬桶 |             | 短型馬桶        |         | 歐美馬桶 |  |
|------|------|-------------|-------------|---------|------|--|
| 測量尺寸 |      |             |             |         |      |  |
|      | F3   | F1          | F3 (註1)     | F1 (註1) | SR短版 |  |
|      | C5   | C2          | C5 (註1)     | C2 (註1) |      |  |
|      | SI   | S2 D型(註1、2) | SR短版        |         |      |  |
|      |      | SI (註1)     | S2 D型(註1、2) |         |      |  |
| 適用機種 |      |             |             |         |      |  |

註1：S2 D型，測量尺寸請參照上表，適用馬桶外型為歐美馬桶款式。

註2：若 ② 尺寸無法符合原衛浴使用之馬桶，請另洽詢經銷商。

\*F、C系列適用SHXCP553(130-210 mm尺寸)

\*S系列適用SHXCP412(126-210 mm尺寸)

註3：TOTO WASHLET安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至

註4：水箱間距離影響，便座前端可能會有些微尺寸差距。

註5：方型馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽詢經銷商。

